

Copyright © 2026 - www.niteforce.mobi

# NITEforce

## Napelemes töltőpanel

Felhasználói kézikönyv

CE FC RoHS

**KÉRJÜK, A PANEL HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL**

***Köszönjük a vásárlást***

***NITEforce napelemes panel***

A NITEforce napelemes tápegység kompatibilis minden, a piacon kapható 6 V-os, 9 V-os vagy 12 V-os vadkamerával és etetővel. 6 V-os, 9 V-os, 12 V-os és USBC kimeneti csatlakozókkal rendelkezik, így könnyedén rákötheti készülékét a napelemre. A csomag 4 db tápcsatlakoztató kábelt és 1 db USB töltőkábelt tartalmaz. Strapabíró, nagy teherbírású fa rögzítőkonzol is jár hozzá.

## **Hogyan működik a NITEforce napelem?**

A NITEforce Solar Power Panel kiváló minőségű, monokristályos szilícium napelemcellával rendelkezik, amely napsütésben és borult időben is tölti a beépített, 10000mAh kapacitású, nagy teljesítményű Li-Po akkumulátort. A napelemen zöld LED jelzi, amikor a töltés aktív.

## **Melyik kimeneti tápcsatlakozót használjam?**

A beépített intelligens teljesítményátalakító a kimeneti feszültséget a panel csatlakozóira (6V, 9V, 12V, USB-C) alakítja, így készüléke stabil tápellátást kap. MEGJEGYZÉS: Ne csatlakoztasson magasabb feszültségű kimenetet alacsonyabb feszültségű készülékhez:

Csatlakoztassa a 6V-os kimeneti portot 6V-kompatibilis eszközhöz

Csatlakoztassa a 9V-os kimeneti portot 9V-kompatibilis eszközhöz

Csatlakoztassa a 12V-os kimeneti portot 12V-kompatibilis eszközhöz

USB-C: 5V 2A kompatibilis mobileszközökhöz

## Hogyan csatlakoztassam a napelemes táppanelt kamerához vagy etetőhöz?

Használja a megfelelő méretű tápcsatlakozó kábelt a napelem és a készülék között. Az AA elemeket a kamerában vagy az etetőben akkor is bent hagyhatja, amikor a külső tápellátás (napelemes panel) csatlakoztatva van. Így a kamera vagy az etető készenléti üzemideje a lehető leghosszabb lesz.

## Hogyan töltődik a napelemes panel?


### Töltés napfényről

Helyezze a napelemet a délutáni napfény irányába, amikor a napsütés a legerősebb (dél és 15:00 között). Rögzítse a napelemet a mellékelt fára szerelhető tartóval, és döntse az optimális  $40^{\circ}$ – $45^{\circ}$ -os szögbe. Telepítés előtt ellenőrizze, hogy az Ön környékén mikor a legintenzívebb a napsütés.

Dél–15:00 irány



Dőlésszög



Győződjön meg róla, hogy semmi (például levelek, ágak vagy hó) nem takarja el a közvetlen napsütést a napelem elől. A napelem a napfényben folyamatosan tölt, függetlenül attól, hogy csatlakozik-e a kamerához vagy sem. A teljes feltöltés körülbelül 40 órát vesz igénybe. Töltés közben a piros LED jelzőfény nem világít.

## Töltés hálózatról

Szükség esetén a napelem USB-kábellel (tartozék) tölthető. A töltéshez használja a bemeneti portot (IN 5V) és az USB-kábelt. A napelem beépített akkumulátorának töltéséhez használhatja saját mobiltelefon-töltőjét (5V/2A).

A teljes feltöltés körülbelül 5 órát vesz igénybe. A töltési folyamat során nem világít a piros LED.

A napelemes panel beépített akkumulátorának töltöttségi állapotát jelző LED-ek:

Power in solar panel	LED1	LED2	LED3	LED4
0<power<25%	ON or OFF	OFF	OFF	OFF
25%<power<50%	ON	ON	OFF	OFF
50%<power<75%	ON	ON	ON	OFF
75%<power<100%	ON	ON	ON	ON

*Nyomja meg a fekete „Power Check” gombot, és ellenőrizze az állapotot*

## CSATLAKOZÓK



## FONTOS:

A NITEforce napelemes táblát mindig úgy szerelje fel, hogy a kábelcsatlakozók lefelé nézzenek! Így biztosítható az időjárásálló védelem:



## 1 ÉV JÓTÁLLÁS

A termékre a vásárlás eredeti dátumától számított 1 évig anyag- és gyártási hibákra vonatkozó jótállás érvényes, amennyiben hivatalos forgalmazónál vásárolták. A NITEforce saját belátása szerint – díjmentesen – megjavítja vagy azonos, illetve hasonló modellre cseréli a terméket (a szállítási költség felszámításra kerülhet) a vásárlás eredeti dátumától számított (1) egy éven belül, ha rendeltetésszerű használat mellett anyag- vagy gyártási hiba jelentkezik. A jótállás kizárólag az eredeti végfelhasználói vásárlóra vonatkozik. A jótállási ügyintézéshez a vásárlási bizonylat vagy a vásárlás dátumát igazoló egyéb dokumentum bemutatása szükséges. A jelen jótállás keretében biztosított csere termék jótállása az eredeti termékre vonatkozó jótállási idő még fennmaradó részére érvényes. A jótállás kizárólag a rendeltetésszerű használat során, anyag- vagy gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjed ki. A termék rendeltetésszerű elhasználódására nem vonatkozik.

A jótállás érvényét veszti, ha:

1. A készüléket nem rendeltetésszerűen használták, felnyitották vagy kilyukasztották
2. A készüléket vízbe vagy más folyadékba merítették, hagyták,

hogy szennyeződéssel vagy porral telítődjön, illetve bármilyen módon fizikai rongálás éri.

3. Az 1 éves jótállási idő lejárt

4. Ha a termék baleset, rendeltetésellenes használat, visszaélés, elhanyagolás, szakszerűtlen kezelés vagy alkalmazás, nem kompatibilis

elemek/akkumulátorok, hibás beszerelés, beállítás vagy finomhangolás, nem megfelelő karbantartás, átalakítás, a kezelőszervek hibás beállítása, módosítás, hálózati túlfeszültség, illetve a NITEforce-tól vagy a NITEforce által felhatalmazott szervizközponttól eltérő személy által végzett javítás miatt nem működik megfelelően, továbbá a gyártó ellenőrzésén kívül eső okok esetén.

## **TERMÉKJAVÍTÁS**

A garancia hatálya alá nem tartozó károk javítása díjköteles. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi NITEforce márkakereskedéssel, hogy egyeztessék a garancián kívüli javítási lehetőségeket.

### **GARANCIÁLIS FIGYELMEZTETÉS**

A készüléken végzett, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások a berendezés üzemeltetésére vonatkozó felhasználói jogosultság érvényét veszíthetik.

## A termék javítása vagy szervizelése

A garancián kívül eső sérülésekből vagy elhasználódó alkatrészekből adódó javítások és szervizmunkák díjkötelesek. A garancia által nem fedezett javítási lehetőségek egyeztetéséhez vedd fel a kapcsolatot a hozzád legközelebbi NITEforce szervizzel. További információért fordulj az eladóhoz.

A NITEforce Solar Power Panel napelemes akkumulátor  
ajánlott üzemi hőmérséklete:  $-5^{\circ}\text{C}$  -  $+50^{\circ}\text{C}$

**NITEforce**

[www.niteforce.mobi](http://www.niteforce.mobi)

Copyright © 2026 NITEforce International